

# REPORT

## 70-es sorozat



# finder®

SWITCH TO THE FUTURE



## Háromfázisú feszültségfelügyeleti relé

### 70.42.8.400.2032-es típus

Többfunkciós feszültségfelügyelet:  
fesz. csökkenés, fesz. növekedés,  
fázissorrend, fáziskiesés, aszimmetria és  
nullavezető szakadásának felügyelete.

Tanúsítványok



### Jellemzők

- 2 CO (váltóérintkező), 8 A
- Pozitív biztonsági logika: hiba érzékelésekor a záróérintkező nyit
- Az összes funkció és érték könnyen állítható a kezelőgombok segítségével
- A kezelőgombok lapos vagy keresztcsavarhúzóval egyaránt állíthatók
- Nyugtázási funkció (memória)
- Az üzemi állapot színes LED-es állapotjelzése
- TS 35 mm-es szerelősínre (EN 60715) szerelhető

## Feszültségfelügyeleti relék kivitelei

Tipus	70.11	70.31	70.41	70.42
Névleges feszültség (50/60 Hz)	egyfázisú (220...240)V AC	háromfázisú (380...415)V AC	háromfázisú (380...415)V AC	háromfázisú (380...415)V AC
Feszültségfelügyeleti tartomány	(170...270)V AC	(300...480)V AC	(300...480)V AC	(300...480)V AC
Nullavezető szakadása	—	—	választható	fixen beállítva
Érintkezők kialakítása	1 CO (váltóérintkező)	1 CO (váltóérintkező)	1 CO (váltóérintkező)	1 CO (váltóérintkező)
Nyugtázási funkció	választható	választható	—	választható
Kikapcsolási késleltetés	(0.5...60)s tartományban	(0.5...60)s tartományban	(0.5...60)s tartományban	(0.5...60)s tartományban
Méret (szé x mé)	17.5 x 60 mm	35 x 60 mm	35 x 60 mm	35 x 60 mm
Felügyeleti funkciók	fesz. csökkenés	fesz. csökkenés	—	fesz. csökkenés
	fesz. növekedés	fesz. növekedés	—	fesz. növekedés
	fesz. csökk. + fesz. növ.	fesz. csökk. + fesz. növ.	fesz. csökk. + fesz. növ.	fesz. csökk. + fesz. növ.
	—	fáziskiesés	fáziskiesés	fáziskiesés
	—	fázissorrend	fázissorrend	fázissorrend
	—	—	aszimmetria	aszimmetria
—	—	nullavezető szakadása	nullavezető szakadása	

## Fázisfigyelő relék kivitelei

Tipus	70.61	70.62
Névleges feszültség (50/60 Hz)	háromfázisú (208...480)V AC	háromfázisú (208...480)V AC
Feszültségfelügyeleti tartomány	—	—
Nullavezető szakadása	—	—
Érintkezők kialakítása	1 CO (váltóérintkező)	2 CO (váltóérintkező)
Nyugtázási funkció	—	—
Kikapcsolási késleltetés	0.5 s fixen	0.5 s fixen
Méret (szé x mé)	17.5 x 60 mm	22.5 x 100 mm
Felügyeleti funkciók	fáziskiesés	fáziskiesés
	fázissorrend	fázissorrend

### Rendelhető típusok:

70.11.8.230.2022  
70.31.8.400.2022  
70.41.8.400.2030  
70.42.8.400.2032  
70.61.8.400.0000  
70.62.8.400.0000